

## Kézi szivárgáskereső beépített tapintó-érzékelővel és bluetooth-os fejhallgatóval

### Legfontosabb jellemzők

- Igen egyszerűen, mindössze két nyomógombbal kezelhető
- Frekvenciaszűrő a különböző mérési feladatokhoz
- Mindig rendelkezésre áll, az újratölthető akkumulátorainak köszönhetően
- Külső talajmikrofon is csatlakoztatható, a pontos hibahely-behatároláshoz

### Leírás

A készülék ergonomikus kivit lének köszönhetően, a HL 50-BT akár egy kézzel is működtethető. A készülék használatához mindössze két nyomógomb van szükség, amelyek kényelmesen, hüvelykujjal is elérhetőek.

A HL 50-BT standard változata beépített érzékelőt és bluetooth-os fejhallgatót tartalmaz. Ezzel a HL 50-BT a lehető legnagyobb mozgási szabadságot biztosítja, így kiválóan használható tolózárok, tűzcsapok, valamint épületeken belüli szerelvények lehallgatásához.

A mért zajszint numerikusan, illetve sávdia-gram formájában a nagyméretű LCD-kijelzőn látható. Ugyanitt jelenik meg a kiválasztott szűrőtartomány is. A mérést követően a legutoljára mért zajszint a kijelzőn megjelölésre kerül.

További mérési feladatokhoz három különböző külső mikrofon áll opcionálisan rendelkezésre, a HL 50-BT készülékhez.



## Műszaki adatok

<b>Méreték</b>	90 x 185 x 60 mm
<b>Súly</b>	400 g
<b>Áramellátás</b>	3,6 V lítium-akkumulátor (újratölthető)
<b>Üzemidő</b>	> 10 h
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-10... +50 °C
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-25... +70 °C
<b>Kijelző/kijezés</b>	LCD, érték: 0-99
<b>Adattárolás</b>	utoljára mért érték

